



產品介紹

這一款 HDMI USB K.V.M 影像分割處理器，可連接四台電腦 HDMI 輸出訊號與 USB，並將此四個影像及 USB 整合，用戶僅需用一台螢幕與一組 USB 鍵盤滑鼠即可「看到」與「操作」此四台電腦。全螢幕模式下以「無秒差」即時切換四台電腦 HDMI 的全螢幕影像或是 2x2 四分割畫面顯示模式。可透過 IR 遙控、面板按鍵、鍵盤熱鍵等方式切換。

產品特色

- 提供單一 HDMI 輸入或四分割 HDMI 畫面與 USB KVM 無縫切換功能。
- 符合 HDMI 1.3。
- 支援輸出解析度 1080p@60Hz。
- 支援 USB 鍵盤及滑鼠操作。
- 支援 USB 3.0 週邊裝置。
- 支援 2x2 四分割畫面模式與個別全螢幕顯示模式。
- 畫面顯示方式：
 - (1) 2x2 模式：畫面分割為四個視窗，每個視窗顯示個別的 HDMI 輸入內容。
 - (2) 全螢幕模式：可切換任一個 HDMI 輸入源以全螢幕模式顯示。
- 音效支援 PCM2.0。
- 無縫 KVM 切換，用戶可以用 IR 遙控、面板按鍵、鍵盤熱鍵無縫切換操作不同電腦。
- 提供面板按鍵、IR 遙控、鍵盤熱鍵... 等切換方式。
- 純硬體設計，安裝即可使用，無須安裝驅動程式或軟體。



鍵盤切換熱鍵：

- 全螢幕模式下
- [Scroll+Scroll+1] 切換至 HDMI IN 1
 - [Scroll+Scroll+2] 切換至 HDMI IN 2
 - [Scroll+Scroll+3] 切換至 HDMI IN 3
 - [Scroll+Scroll+4] 切換至 HDMI IN 4
 - [Scroll+Scroll+5] 切換至 全畫面模式
 - [Scroll+Scroll+6] 切換至 分割畫面模式

分割畫面模式下切換 USB 操作熱鍵：

- [Scroll+Scroll+1] 將 USB 切換至 HDMI IN 1 操作
- [Scroll+Scroll+2] 將 USB 切換至 HDMI IN 2 操作
- [Scroll+Scroll+3] 將 USB 切換至 HDMI IN 3 操作
- [Scroll+Scroll+4] 將 USB 切換至 HDMI IN 4 操作