



產品介紹

這一款 HDMI 訊號影音切換器，可讓您切換 4 組不同的 HDMI 數位訊號，使用面板按鍵或遙控器進行切換，支援輸出解析度達 4Kx2K (3840x2160@60Hz)。

產品特色

- 可供 4 組輸入的 HDMI 數位影音訊號，切換輸出至 1 台顯示器上播放。
- 支援最高解析度 1080p@60Hz、4Kx2K@60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 相容 HDMI 2.0、HDCP 2.2。
- 傳輸影像頻寬達 18Gbps。
- 支援 Deep Color (8/10/12-bit)。
- 支援 HDR。
- 支援 3D 影音播放。
- 自動掃描訊號功能，在訊號離線或無訊號時會優先跳到第 1 埠，如第 1 埠無訊號時，自動往下選擇下一個有訊號之輸入埠 (依序 2, 3, 4 埠)。
- 自動偵測訊號功能，採獨特的偵測設計 (偵測訊號源是否連線，非一般偵測熱插拔腳位)，故可應用於輸入訊號源是搭配 HDMI 訊號延長器、分配器、轉換器... 等時同樣具有自動偵測訊號功能。
- 支援 1 組類比音源 (3.5mm Jack) 及 1 組數位音源 (S/PDIF) 輸出。
- 支援 EDID 管理功能。
- 支援 切換模式調整。
- 支援紅外線接收延長 (IR.Ext)。
- 可由面板按鍵或 IR 紅外線遙控器、RS-232 切換操作。



型號	HD-S401AK2
規格	HDMI 訊號影音切換器
輸入端埠數	4
輸出端埠數	1
輸入端埠介面	HDMI (Type A Female)
輸出端埠介面	HDMI (Type A Female)
支援解析度(Max)	4Kx2K@60Hz
控制介面	RS-232 (工業端子)
音源輸出埠	3.5mm Jack、S/PDIF
IR.Ext	3.5mm Jack
影像傳輸距離	標準 HDMI 纜線
切換模式	面板按鍵 / 紅外線遙控
材質	金屬
電源供應	DC5V
尺寸(WxDxH)	193 x 80 x 26 mm

EDID		
指撥開關		解析度
0	0	COPY
0	1	1080P_2.0CH
1	0	4K@60Hz_5.1CH
1	1	1080P_5.1CH

切換模式			
指撥開關		自動偵測	自動掃描
0	0	AUTO-DETECT : OFF	AUTO-SCAN : OFF
0	1	AUTO-DETECT : ON	AUTO-SCAN : OFF
1	0	AUTO-DETECT : OFF	Signal off, switch to Port-1
1	1	AUTO-DETECT : ON	Signal off, switch to Port-1