

產品特色

- 使用 1 組 (螢幕、鍵盤、滑鼠)，即可切換控制 4 台電腦。
- 支援音訊擷取輸出 (3.5mm Phone Jack)。
- 相容 HDMI 2.0 及 HDCP 2.2 規範。
- 相容 USB 3.0 規範，並向下相容 USB 2.0 / USB 1.1。
- USB 3.0 埠支援高達 5Gbps 的高速資料傳輸速率；額外提供 2 個 USB 3.0 連接埠，可在 4 台電腦之間共享 USB 週邊設備，例如網路攝影機、印表機、硬碟、隨身碟等。
- 支援最高解析度可達 3840x2160@60Hz，並向下相容，取決於顯示卡及顯示器。
- 支援斷電後自動偵測切換及記憶功能。
- 支援使用面板按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦。
- 支援自動掃描功能，方便監看畫面並可設定間隔時間 8~999 秒。
- 相容 Windows、Mac、Linux 等主要作業系統。
- 桌上型機種，隨插即用，免安裝任何軟體或驅動程式。

連接示意圖



熱鍵功能表 ※熱鍵切換預設是【Ctrl】※

【Ctrl】x2+ n + 【Enter】	切換對應數字 1~4 埠
【Ctrl】x2+ 【S】+ 【Enter】	開啟 / 關閉自動掃描功能
【Ctrl】x2+ 【S】+ n + 【Enter】	設定掃描間隔秒數 (8~999)
【Ctrl】x2+ 【B】+ 【Enter】	開啟 / 關閉蜂鳴聲
【Ctrl】x2+ 【T】+ 【Enter】	開啟 / 關閉自動偵測功能
【Ctrl】x2+ 【H】+ 【Enter】	HDMI 聲音輸出 (預設)
【Ctrl】x2+ 【P】+ 【Enter】	3.5mm 喇叭聲音輸出
【Ctrl】x2+ 【R】+ 【Enter】	重置切換器
【Ctrl】x2+ 【ESC】+ 【ESC】+ 【ESC】+ 【Enter】	恢復出廠設定值
【Ctrl】x2+ 【TAB】+ 【Enter】	恢復預設熱鍵為【Ctrl】
【Ctrl】x2+ 【Num Lock】+ 【Enter】	更改熱鍵為【Num Lock】
【Ctrl】x2+ 【Scroll Lock】+ 【Enter】	更改熱鍵為【Scroll Lock】

產品規格

型號	CM104AK2	
規格	4x1 HDMI USB K.V.M 電腦切換器	
主機端埠數	4	
控制端埠數	1	
主機端介面	螢幕	HDMI Type-A x4
	鍵盤	USB 3.0 Type-B x4
	滑鼠	
控制端介面	螢幕	HDMI Type-A x1
	鍵盤	USB Type-A x1
	滑鼠	USB Type-A x1
音訊擷取連接埠	3.5mm Phone Jack x1	
USB 週邊連接埠	USB 3.0 Type-A x2	
解析度 (Max)	3840x2160@60Hz	
切換方式	面板按鍵、鍵盤熱鍵	
電源供應	DC5V	
尺寸 (LxWxH)	205x75x25mm	



CM104AK2