



產品介紹

這一款 HDMI 影像分割處理器，能將 4 個 HDMI 輸入訊號，各別切換單一全螢幕顯示或 2x2 四分割畫面顯示、1+3 POP (Picture of Picture) 畫面顯示，可透過 IR 遙控、面板按鈕做切換。

產品特色

- 提供單一 HDMI 或四分割 HDMI 畫面無縫切換功能。
- 符合 HDMI 1.3a、HDCP 1.2。
- 支援輸入解析度 480p、576i、720p、1080i、1080p。
- 支援輸出解析度 720p@60Hz、1080p@60Hz。
- 支援 LPCM 2.0 聲道。
- 支援自動掃描功能 (Auto Scan)。
- 可儲存 9 組場景模式。
- 支援 2x2、1+3 多視窗與個別全螢幕等顯示模式。
- 五種畫面顯示方式：
 - (1) 2x2 模式：畫面分割為四個視窗，每個視窗顯示個別的 HDMI 輸入內容。
 - (2) 1+1 模式：將 IN 1 及 IN 2 的 HDMI 訊號左右平均分割顯示在畫面上。
 - (3) 1+2 模式：將 IN 1 做為主視窗，IN 2 及 IN 3 的 HDMI 訊號上下均分顯示另一半的畫面上。
 - (4) 1+3 模式：一個 HDMI 輸入源作為主視窗，而其餘三個 HDMI 輸入源則分別顯示於 3 個小視窗內。
 - (5) 全螢幕模式：可指定任一個 HDMI 輸入源以全螢幕模式顯示。
- 支援面板按鍵、IR 遙控做切換。
- 純硬體設計，安裝即可使用，無須安裝驅動程式或軟體。

