



產品介紹

這一款 HDMI 介面 USB K.V.M 電腦切換器，提供 1 組控制端（螢幕、鍵盤、滑鼠、USB 2.0）來管控 4 台電腦，可透過獨立按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦，支援 Windows、Mac OS、Unix、Linux... 等作業系統，非常適合 SOHO 族及工程師使用。

產品特色

- 使用 1 組（螢幕、鍵盤、滑鼠），即可切換控制 4 台電腦。
- 支援使用 USB 鍵盤/滑鼠。
- 支援 2 埠 USB 2.0，可連接 USB 週邊裝置。
- 支援 HDMI 2.0、HDCP 2.2。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援解析度可達 4k2k@60Hz。
- 支援 HDR10、Dolby Vision。
- 支援 Windows、Mac OS、Unix、Linux ... 等作業系統。
- 支援自動掃描功能（Auto Scan），可設定掃描間隔秒數 3~250。
- 可透過獨立按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。



產品規格

型號	SMK104K	
規格	4 埠 HDMI USB K.V.M 切換器	
電腦端埠數	4 埠	
控制端埠數	1 埠	
電腦端介面	螢幕	HDMI (Female) x 4
	鍵盤	USB Type B (Female) x 4
	滑鼠	
控制端介面	螢幕	HDMI (Female)
	鍵盤	USB Type A (Female)
	滑鼠	USB Type A (Female)
	USB	USB Type A (Female) x 2
切換方式	獨立按鍵/鍵盤熱鍵	
支援解析度	4k2k@60Hz	
系統平台	Windows、Mac OS、Unix、Linux	
電源供應	DC12V	
材質	金屬	
尺寸 (LxWxH)	226x86x26 mm	

鍵盤熱鍵:

- * + * + 1~4 --> 切換對應數字 1~4 埠
- * + * + Page Up --> 切換到上一埠
- * + * + Page Down --> 切換到下一埠
- * + * + F11 --> 開/關蜂鳴器
- * + * + 空白鍵 --> 開/關自動掃描功能
- * + * + S + 秒數 --> 設定自動掃描間隔秒數 3~250
- * + * + Scroll --> 熱鍵更改為 Scroll lock 鍵
- Scroll lock + Scroll lock + * --> 熱鍵更改為 * 鍵
- * + * + ESC --> 恢復熱鍵為 * 鍵
- * + * + R --> Reset

