

產品介紹

這一款 HDMI 訊號影音切換器，可讓您切換 4 組不同的 HDMI 數位訊號，使用面板按鍵或遙控器進行切換，支援輸出解析度達 4K2K (3840x2160/60Hz)。



產品特色

- 可供 4 組輸入的 HDMI 數位影音訊號，切換輸出至 1 台顯示器上播放。
- 支援最高解析度 1080p@60Hz、4Kx2K@60Hz (HDMI 頻寬在 6G 必須使用 Premium HDMI 線材)。
- 相容 HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.2。
- 支援 12 Bits Deep Color (傳輸速率最高達 6Gbps)。
- 支援 3D 影音播放。
- 支援 RS-232 控制。
- 自動掃瞄功能 (Auto Scan)，在無訊號輸入時自動選擇下一個有訊號之輸入。
- 自動偵測功能 (Auto Jump)，在有新訊號來源時會自動選擇到該輸入埠。
- 可調整 LED 顯示亮度，不會影響或干擾使用投影機時的影片觀看。
- 可由面板按鍵或 IR 紅外線遙控器操作。



HDMI-S401K2 (正/反)



型號	HDMI-S401K2
規格	HDMI 訊號影音切換器
輸入端埠數	4
輸出端埠數	1
輸入端埠介面	HDMI (Type A Female)
輸出端埠介面	HDMI (Type A Female)
支援解析度(Max)	3840x2160/60Hz
控制介面	RS-232 (Female)
影像傳輸距離	標準 HDMI 纜線
切換模式	面板按鍵 / 紅外線遙控
材質	金屬
電源供應	DC5V 1A
尺寸(WxDxH)	253 x 138.5 x 40 mm