



產品介紹

這一款 HDMI 訊號影音切換器，可讓您輕鬆切換 8 組不同的 HDMI 數位訊號，使用面板按鍵、遙控器或 RS-232 控制切換，支援輸出解析度達 1080p、4Kx2K@30Hz。

產品特色

- 可供 8 組輸入的 HDMI 數位影音訊號，切換輸出至 1 台顯示器上播放。
- 支援 HDMI 1.4、HDCP 規範。
- 支援 3D 影音播放。
- 傳輸頻寬可達 10.2Gbps。
- 支援 Deep Color (10/12-bit)。
- 支援 LPCM7.1、DTS-HD、Dolby-TrueHD、DTS、Dolby-AC3、DSD。
- 自動偵測功能 (Auto Jump)，在有新訊號來源時會自動選擇到該輸入埠。
- 自動掃描功能 (Auto Scan)，在無信號輸入時自動選擇下一個有信號之輸入。
- 內建 7 組 EDID 模式。
- 支援最高解析度 1080p、4Kx2K@30Hz。
- 可由面板按鍵或 IR 紅外線遙控器、RS-232操作。

型號	HDMI-RS801K
規格	HDMI 訊號影音切換器
輸入端埠數	8
輸出端埠數	1
輸入端埠介面	HDMI (Type A Female)
輸出端埠介面	HDMI (Type A Female)
支援解析度(Max)	1080p、4Kx2K@30Hz
影像傳輸距離	標準 HDMI 纜線
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控/RS-232
EDID 模式切換	指撥開關
材質	金屬
電源供應	DC5V 1A
尺寸(WxDxH)	320 x 120 x 30 mm

