



產品介紹

這一款（VGA+Audio）影音訊號切換器，可以透過自動偵測或面板按鍵、遙控器來切換 8 組（VGA+Audio）訊號輸出到一台顯示器及喇叭上播放。

產品特色

- 可以將 8 組（VGA+Audio）訊號，切換輸出到一台顯示器及喇叭上播放。
- 完整支援顯示器 DDC2B 功能。
- 可透過自動偵測、面板按鍵、紅外線遙控器來切換選擇輸入訊號。
（自動偵測開/關:按下遙控器上的 < OPEN > 鍵可開啟 / < SHUT > 鍵可關閉）
- 紅外線遙控器，操控切換距離約 2 公尺。
- 具訊號增強功能，有效傳輸距離可達 30 公尺。
- 影像頻寬 450 Mhz，支援最高解析度可達 2048x1536。
- 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync 螢幕規格。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式，無系統相容性問題。



SMV801A

型號	SMV801A
規格	（VGA+Audio）影音訊號切換器
輸入埠數	8
輸出埠數	1
輸入埠介面	VGA（Female）& 3.5mm Jack
輸出埠介面	VGA（Female）& 3.5mm Jack
支援解析度(Max)	2048x1536
影像傳輸距離	30 公尺
切換模式	面板按鍵 / 紅外線遙控
材質	金屬
電源供應	DC9V
尺寸(WxDxH)	430 x 155 x 45 mm