HANWELL
誠信為本 用心服務

HDMI 訊號影音切換器 4K2K@30Hz

HDMI-RS1601K



產品介紹

這一款 HDMI 訊號影音切換器，可讓您輕鬆切換 16 組不同的 HDMI 數位訊號，使用面板按鍵、遙控器或 RS-232、LAN 控制切換，支援輸出解析度達 1080p、4Kx2K@30Hz。

產品特色

- 可供 16 組輸入的 HDMI 數位影音訊號，切換輸出至 1 台顯示器上播放。
- 支援 HDMI 1.4、HDCP 規範。
- 支援 3D 影音播放。
- 傳輸頻寬可達 10.2Gbps。
- 支援 Deep Color (10/12-bit)。
- 支援 LPCM7.1、DTS-HD、Dolby-TrueHD、DTS、Dolby-AC3、DSD。
- 每一埠皆具 EDID 模擬功能。
- 自動偵測功能，在有新訊號來源時時會自動選擇到該輸入埠。
- 自動掃描功能，在無信號輸入時自動選擇下一個有信號之輸入。
- 定時掃描功能，可設定掃描間隔時間:分 (0-59) / 秒 (0-59)。
- 支援最高解析度 1080p、4Kx2K@30Hz。
- 可由面板按鍵或 IR 紅外線遙控器、RS-232、LAN 切換操作。

型號	HDMI-RS1601K
規格	HDMI 訊號影音切換器
輸入端埠數	16
輸出端埠數	1
輸入端埠介面	HDMI (Type A Female)
輸出端埠介面	HDMI (Type A Female)
支援解析度(Max)	1080p、4Kx2K@30Hz
影像傳輸距離	標準 HDMI 纜線
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控/RS-232/LAN
材質	金屬
電源供應	DC12V 2A
尺寸(WxDxH)	441 x 156 x 45 mm



捍衛科技股份有限公司
HANWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
總公司:新北市新莊區新北大道七段776巷10號7樓 電話:(02)2209-2400 傳真:(02)2209-5400
分公司:台北市信義區東興路41號3樓 (業務服務處) 電話:(02)8768-2200 傳真:(02)8768-3288
歡迎光臨捍衛科技全球資訊網:http://www.hanwell.com.tw