



產品介紹

這一款 HDMI 影像分割處理器，可切換 2 組不同的 HDMI 影音訊號輸出至一台顯示器上，並支援畫面分割功能，可使用面板按鍵或遙控器、RS-232 進行切換，支援解析度 1080p@60Hz。

產品特色

- 具有 2 組 HDMI 輸入及 1 組 HDMI 輸出。
- 支援單一畫面切換及 PIP、POP 模式切換。
- 支援無縫切換。
- 相容 HDMI 1.3、HDCP 1.2 規範。
- 支援 LPCM 2/5.1/7.1、Dolby 5.1、DTS 5.1。
- 輸入解析度: 480i@60Hz 480p@60Hz 576i@50Hz 720p@50/60Hz 1080i@50/60Hz 1080p@24/30/50/60Hz
800x600@60Hz 1024x768@60Hz 1280x720@60Hz 1920x1080@60Hz
- 輸出解析度: 1024x768、1360x768、720p、1080i、1080p。
- 支援升頻 Scaler up / 降頻 Scaler down。
- 傳輸頻寬可達 6.75 Gbps。
- HDMI 訊號輸入/輸出為標準纜線 5 公尺。
- 可由面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232 切換。
- 純外接式硬體設計、支援熱插拔、免安裝任何軟體或驅動程式。



OR

單一畫面模式



MV201



OR



PIP 模式



POP 模式一

POP 模式二 (等比二分割)