



產品介紹

這一款 HDMI 介面 USB K.V.M 電腦切換器，提供 1 組控制端（螢幕、鍵盤、滑鼠、USB 2.0）來管控 4 台電腦。支援 Windows、Linux 作業系統。可透過面板按鍵、線控按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦，非常適合 SOHO 族及工程師使用。

產品特色

- 使用 1 組（螢幕、鍵盤、滑鼠），即可切換控制 4 台電腦。
- 支援使用 USB 鍵盤/滑鼠。
- 支援 2 埠 USB 2.0，可連接 USB 週邊裝置。
- 支援 HDMI 2.0、HDCP 2.2。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援解析度可達 4k2k@60Hz。
- 支援 Windows、Linux 作業系統。
- 可透過面板按鍵、線控按鍵、鍵盤熱鍵 [Scroll+Scroll+ 1~4] 來切換控制電腦。
- 可透過 USB 介面供電或外接變壓器（選購）。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。



線控按鍵
(1.5m)

產品規格

型號	SMK104K2	
規格	4 埠 HDMI USB K.V.M 切換器	
電腦端埠數	4 埠	
控制端埠數	1 埠	
電腦端介面	螢幕	HDMI (Female) x 4
	鍵盤	USB Type B (Female) x 4
	滑鼠	
控制端介面	螢幕	HDMI (Female)
	鍵盤	USB Type A (Female)
	滑鼠	USB Type A (Female)
	USB	USB Type A (Female) x 2
切換方式	面板按鍵/線控按鍵/鍵盤熱鍵	
支援解析度	4k2k@60Hz	
系統平台	Windows、Linux	
電源供應	電腦的 USB 埠供電; DC5V 變壓器 (選購)	
材質	金屬 (黑色)	
尺寸 (LxWxH)	156x72x31 mm	

