



產品介紹

這一款 HDMI 影音訊號矩陣切換器 (4 IN 2 OUT)，可切換 4 組不同的 HDMI 訊號同步或任意選擇其一訊號源輸出顯示在 2 台顯示器上並支援 1 組數位音源 (OPTICAL) 輸出及 1 組類比音源 (R/L RCA) 輸出，使用面板按鍵、遙控器、RS-232 切換，輸出最高解析度 4K2K@60Hz (YUV 4:4:4)。

產品特色

- 可將 4 組 HDMI 輸入訊號任意切換輸出或同步輸出到 2 台不同的顯示器。
- 相容 HDMI 2.0、HDCP 2.2。
- 支援最高解析度 4k2k@60Hz (YUV4:4:4)。
- 具解析度升降頻功能，輸出解析度為 1080p@60Hz 或 4k2k@60Hz。
- 傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援 1 組數位音源 (OPTICAL) 輸出及 1 組類比音源 (R/L RCA) 輸出。
- 支援 OSD 選單功能。
- 具 chroma resampling 功能，4K HDMI 4:4:4 轉 4:2:0。
- 具 IR EXT 延長連接孔。
- 支援 RS-232 控制。
- 支援數位音源 LPCM 7.1、Dobly TrueHD、DSTS-HD MA。
- 支援 HDR、3D 影音播放。
- 支援 CEC、ARC。
- 支援 Deep Color (12-bit)。
- 支援面板按鍵、紅外線遙控、RS-232 切換操控。
- 支援 EDID 管理 (Copy EDID A 或 B、合併 EDID: OUTPUT A+B 共同的 EDID)。

產品規格

型號	HDM42AK2
規格	4x2 HDMI 影音矩陣切換器
輸入端埠數	HDMI (Female) x 4
輸出端埠數	HDMI (Female) x 2
支援解析度(Max)	1080p@60Hz/4k2k@60Hz
音源輸出	OPTICAL x 1, R/L RCA x 2
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控/RS-232
材質	金屬
電源供應	DC5V 2A
尺寸(WxDxH)	253x146.5x40 mm

