



產品介紹

這一款 HDMI 介面 USB K.V.M 電腦切換器，提供 1 組控制端（螢幕、鍵盤、滑鼠、USB）來管控 2 台電腦。支援 Windows、Mac、Linux 作業系統。
可透過面板獨立按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦，非常適合 SOHO 族及工程師使用。

產品特色

- 使用 1 組（螢幕、鍵盤、滑鼠），即可切換控制 2 台電腦。
- 支援使用 USB 鍵盤/滑鼠。
- 支援 1 埠 USB 2.0，可連接 USB 週邊裝置。
- 支援 HDMI 2.0、HDCP 2.2。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援解析度可達 4k2k@60Hz。
- 支援 Windows、Mac、Linux 作業系統。
- 可透過面板獨立按鍵、鍵盤熱鍵來切換控制電腦。
- USB 介面供電，無須額外提供電源。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。



型號	SMK-M102K2	
規格	2 埠 HDMI USB K.V.M 切換器	
電腦端埠數	2 埠	
控制端埠數	1 埠	
電腦端介面	螢幕	HDMI (Female)
	鍵盤	USB Type B (Female)
	滑鼠	
控制端介面	螢幕	HDMI (Female)
	鍵盤	USB Type A (Female)
	滑鼠	USB Type A (Female)
	USB	USB Type A (Female)
切換方式	面板按鍵/鍵盤熱鍵	
支援解析度	4k2k@60Hz	
系統平台	Windows、Linux、Mac	
電源供應	電腦的 USB 埠供電；DC5V 變壓器（選購）	
材質	金屬（黑色）	
尺寸（LxWxH）	112x60x20 mm	



SMK-M102K2(正)



SMK-M102K2(反)

