

HANWELL 4x2 HDMI 影音矩陣切換器 (4K2K@30Hz)

誠信為本 用心服務

HD402AK



產品介紹

這一款 HDMI 影音訊號矩陣切換器 (4 IN 2 OUT)，可切換 4 組不同的 HDMI 訊號同步或任意選擇其一訊號源輸出顯示在 2 台顯示器上並支援 1 組數位音源 (TOSLINK) 輸出及 2 組類比音源 (3.5mm Jack) 輸出，使用面板按鍵或遙控器進行切換，支援輸出解析度達 1080p@60Hz、4K2K@30Hz。

產品特色

- 可將 4 組 HDMI 輸入訊號任意切換輸出或同步輸出到 2 台不同的顯示器。
- 相容 HDMI 1.4 、HDCP 1.4。
- 支援解析度 4k2k@30Hz、1080p@60Hz。
- 傳輸頻寬可達 10.2Gbps。
- 支援 3D 影音播放。
- 支援 ARC (僅限 HDMI A 輸出埠)。
- 支援 Deep Color (36-bit)。
- 支援 1 組數位音源 (TOSLINK) 輸出及 2 組類比音源 (3.5mm Jack) 輸出。
- 支援類比音源 2.1、5.1 聲道，並可獨立切換 A/B 音源輸出。
- 支援數位音源 LPCM 7.1、DTS-HD、Dolby TrueHD、Dolby-AC3、DSD。
- 支援面板按鍵 (循環切換)、紅外線遙控切換操控。
- 內建 EDID 管理模式，具 8 種模式可調整。



產品規格

型號	HD402AK
規格	4x2 HDMI 影音矩陣切換器
輸入端埠數	HDMI (Female) x 4
輸出端埠數	HDMI (Female) x 2
支援解析度(Max)	4k2k@30Hz、1080p@60Hz
音源輸出	TOSLINK x 1, 3.5mm Jack x 2
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控
材質	塑膠
電源供應	DC5V 2A
尺寸(WxDxH)	218x106x28 mm

EDID 模式切換：

DPI: 1	2	3	4	
↑	↑	↑	↑	-> Copy HDMI OUT A
↑	↑	↑	↓	-> Copy HDMI OUT B
↑	↑	↓	↑	-> 1080p 3D 2CH
↑	↑	↓	↓	-> 1080p 3D 5.1CH
↑	↓	↑	↑	-> 1080p 2D 2CH
↑	↓	↑	↓	-> 1080p 2D 5.1CH
↑	↓	↓	↑	-> 4K@30Hz 3D 2CH
↑	↓	↓	↓	-> 4K@30Hz 3D 5.1CH



捍衛科技股份有限公司
HANWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

總公司: 新北市新莊區新北大道七段776巷10號7樓 電話: (02) 2209-2400 傳真: (02) 2209-5400
分公司: 台北市信義區東興路41號3樓 (業務服務處) 電話: (02) 8768-2200 傳真: (02) 8768-3288
歡迎光臨捍衛科技全球資訊網: <http://www.hanwell.com.tw>