



產品介紹

這一款 HDMI 訊號矩陣切換器 (2 IN 2 OUT)，可切換 2 組不同的 HDMI 訊號同步或任意選擇其一訊號源輸出顯示在 2 台顯示器上並支援 2 組數位音源 (SPDIF) 及 2 組類比音源 (3.5mm Jack) 輸出，使用面板按鍵或遙控器進行切換，支援輸出解析度達 4k2k@60Hz。

產品特色

- 可將 2 組 HDMI 輸入訊號任意切換輸出或同步輸出到 2 台不同的顯示器。
- 相容 HDMI 2.0b、HDCP 2.2。
- 支援最高解析度 4k2k@60Hz。
- 傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援 3D 影音播放。
- 支援 Deep Color (8/10/12/24 bit)。
- 支援 2 組數位音源 (SPDIF) 及 2 組類比音源 (3.5mm Jack)。
- 支援 LPCM、Dolby、DTS 5.1 音源。
- 支援內建自動 EDID 判讀，顯示解析度最佳化。
- 支援音訊 EDID 切換選擇 (2CH、5.1CH、TV)。
- 支援面板按鍵 (循環切換)、紅外線遙控切換操控。
- 最遠傳輸距離可達 4k2k@60Hz: 10 公尺 (26AWG HDMI 2.0 線材)。

(PS: HDMI 線材品質差異會影響傳輸的距離)



產品規格

型號	HDM202AK2
規格	2x2 HDMI 影音矩陣切換器
輸入端埠數	HDMI (Female) x 2
輸出端埠數	HDMI (Female) x 2
支援解析度(Max)	4k2k@60Hz
音源輸出	SPDIF x 2、3.5mm Jack x 2
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控
材質	金屬
電源供應	Micro USB (DC5V)
尺寸(WxDxH)	111.5x51.5x25 mm

