



產品介紹

這一款 HDMI 訊號切換分配器，可切換 2 組不同的 HDMI 訊號並同步輸出至 2 台顯示器上，並支援一組數位音源 Optical 及一組類比音源 L/R 輸出，使用面板按鍵或遙控器進行切換，支援輸出解析度達 4K2K@60Hz。

產品特色

- 可切換 2 組不同的 HDMI 訊號並同步輸出至 2 台顯示器上。
- 支援一組數位音源 Optical 及一組類比音源 L/R 輸出。
- 符合 HDMI 2.0a。
- 相容 HDCP 規範。
- 支援 3D 影音播放。
- 傳輸影像頻寬達 18Gbps。
- 支援 Deep Color (8/10/12-bit)。
- 支援 DTS-HD、Dolby-TrueHD、DTS、Dolby-AC3、DSD。
- 支援最高解析度 4k2k@60Hz (RGB/YUV 4:4:4)。
- 支援自動偵測及切換選擇到新連接的畫面 (Auto Detect & Selector)。
- 最遠傳輸距離可達 4k2k@60Hz: 10 公尺 / 1080p@60Hz: 20 公尺。
(PS: HDMI 線材品質差異會影響傳輸的距離)
- 安裝容易，操作簡單。
- 適用於家庭劇院，商場展示，會議室.....等。

產品規格

型號	HD202AK2
規格	HDMI 訊號切換分配器
輸入端埠數	2
輸出端埠數	2
輸入端埠介面	HDMI (Type A Female)
輸出端埠介面	HDMI (Type A Female)
音源輸出	Optical x 1 ; 3.5mm Jack x 1
支援解析度(Max)	4K2K@60Hz
影像傳輸距離	4k2k@60Hz:10m / 1080p@60Hz:20m
切換模式	按鍵循環切換 / 紅外線遙控
材質	金屬
電源供應	DC5V 1A
尺寸(WxDxH)	128 x 53 x 20 mm

