



產品介紹

這一款 16x16 HDMI 影音矩陣切換器，可以同時輸入 16 組不同的 HDMI 訊號（例：藍光播放器、數位機上盒、電腦主機...等）設備，並使用 16 條 HDMI 標準纜線連接到 16 台顯示器，可做任意的切換選擇顯示。透過面板按鍵、紅外線遙控、RS-232、Web GUI...等切換操控，適合用於飯店、百貨公司、視聽影音賣場、活動展場使用。

產品特色

- 可將 16 組 HDMI 輸入訊號任意切換輸出或同步輸出到 16 台不同的顯示器。
- 相容 HDMI 1.4、HDCP 1.4。
- 支援解析度 4k2k@30Hz、1080p@60Hz。
- 支援 Deep Color (24/30/36/48-bit)。
- 傳輸頻寬可達 10.2Gbps。
- 支援 LPCM 7.1、Dolby TrueHD、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio。
- 支援 1埠 HDMI 音源擷取輸出 (3.5mm Jack)，僅限 OUT1。
- 支援面板按鍵、紅外線遙控、RS-232、Web GUI...等切換操控。
- 可儲存 16 組場景，使用面板按鍵或軟體儲存/讀取場景狀態。
- 內建 15 組 EDID 或學習外部 OUTPUT 1~16 顯示器的 EDID。



產品規格

型號	HD-M1616KLCM
規格	16x16 HDMI 影音矩陣切換器
輸入端埠數	HDMI (Female) x 16
輸出端埠數	HDMI (Female) x 16 , 3.5mm Jack x 1
支援解析度(Max)	4k2k@30Hz、1080p@60Hz
控制介面	Web GUI (RJ-45)/RS-232 (DB-9)
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控/RS-232/Web GUI
材質	金屬
電源供應	DC12V 5A
尺寸(WxDxH)	480x252x44 mm

