

HANWELL 6x2 HDMI 影音矩陣切換器 (4K2K@60Hz)

誠信為本 用心服務

HD-M602AK2



產品介紹

這一款 HDMI 影音訊號矩陣切換器 (6 IN 2 OUT)，可切換 6 組不同的 HDMI 訊號同步或任意選擇其一訊號源輸出顯示在 2 台顯示器上並支援 2 組數位音源 (Optical) 輸出及 2 組類比音源 (3.5mm Jack) 輸出，使用面板按鍵、IR 遙控器進行切換，輸出最高解析度 4K2K@60Hz。

產品特色

- 可將 6 組 HDMI 輸入訊號任意切換輸出或同步輸出到 2 台不同的顯示器。
- 相容 HDMI 2.0。
- 支援解析度 1080p@60Hz、4k2k@30Hz、4k2k@60Hz。
- 傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援 3D 影音播放。
- 支援 Deep Color (8/10/12-bit)。
- 支援 2 組數位音源 (Optical) 輸出及 2 組類比音源 (3.5mm Jack) 輸出。
- 支援數位音源 LPCM、Dobly、DTS 5.1。
- 支援面板按鍵 (循環切換)、IR 遙控器切換操控。
- 支援 EDID 管理 (內建 6組 EDID 或學習 OUT1/OUT 2 EDID)。
- 輸入/輸出 HDMI 標準纜線最長距離 4K@60Hz 約 5 公尺 / 4K@30Hz 約 15 公尺。



HD-M602AK2

產品規格

型號	HD-M602AK2
規格	6x2 HDMI 影音矩陣切換器
輸入端埠數	HDMI (Female) x 6
輸出端埠數	HDMI (Female) x 2
支援解析度(Max)	4k2k@60Hz
音源輸出	Optical x 2, 3.5mm Jack x 2
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控
材質	金屬
電源供應	DC5V 1.5A
尺寸(WxDxH)	200x70x25 mm

EDID				
指撥開關 (向下是1,向上是0)				解析度
1	2	3	4	
0	0	0	0	COPY HDMI OUT1 EDID
0	0	0	1	COPY HDMI OUT2 EDID
0	0	1	0	3D, 1080p, 2CH
0	0	1	1	3D, 1080p, 5.1CH
0	1	0	0	2D, 1080p, 2CH
0	1	0	1	2D, 1080p, 5.1CH
0	1	1	0	3D, 4K2K, 2CH
0	1	1	1	3D, 4K2K, 5.1CH