HANWELL
誠信為本 用心服務

# VGA+Audio 影音矩陣切換器

## SMV0808A

## 產品介紹

這一款（ VGA+Audio ）影音矩陣切換器，可以透過面板按鍵、遙控器、
RS-232 來任意切換 8 組（ VGA+Audio ）訊號輸出到 8 台顯示器及喇叭上播放。

## 產品特色

- 可以將 8 組（ VGA+Audio ）影音訊號，任意切換輸出到　台顯示器及喇叭上播放。
- 使用面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232 來切換選擇輸入訊號。
- 紅外遙控器，操控切換距離約 2 公尺。
- 支援 VGA / Audio 獨立控制和同步控制。
- 有效傳輸距離:輸入 10 公尺，輸出 30 公尺。
- 影像頻寬 450 Mhz，支援最高解析度可達 2048x1536。
- 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync 螢幕規格。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式，無系統相容性問題。

## 產品規格

| 型號 | SMV0808A |
|---|---|
| 規格 | （ VGA+Audio ）影音矩陣切換器 |
| 輸入端埠數 | 8 |
| 輸出端埠數 | 8 |
| 輸入端埠介面 | VGA（ Female ）+ Audio（ 鳳凰端子 ） |
| 輸出端埠介面 | VGA（ Female ）+ Audio（ 鳳凰端子 ） |
| 支援解析度(Max) | 2048x1536 |
| 影像傳輸距離 | 30 公尺 |
| 切換模式 | 面板按鍵/紅外線遙控/RS-232 |
| 材質 | 金屬 |
| 電源供應 | AC100~220V |
| 尺寸(WxDxH) | 480 x 250 x 88 mm |





捍衛科技股份有限公司
HANWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
總公司:新北市新莊區中山路三段626巷10號7樓　電話:(02)2209-2400　傳真:(02)2209-5400
分公司:台北市信義區東興路41號3樓(業務服務處)　電話:(02)8768-2200　傳真:(02)8768-3288
歡迎光臨捍衛科技全球資訊網:http://www.hanwell.com.tw