



產品介紹

這一款（VGA+Audio）影音訊號切換器，可以透過面板按鍵、遙控器來切換 2 組（VGA+Audio）訊號輸出到一台顯示器及喇叭上播放。

產品特色

- 可以將 2 組（VGA+Audio）訊號，切換輸出到一台顯示器及喇叭上播放。
- 完整支援顯示器 DDC2B 功能。
- 紅外遙控器，操控切換距離約 7~9 公尺。
- 支援自動掃描（Auto Scan）間隔時間 1~99秒。
- 輸出有效傳輸距離約 30 公尺。
- 影像頻寬 500 Mhz，支援最高解析度可達 2560x1600@60Hz。
- 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync 螢幕規格。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式，無系統相容性問題。



SMV201A-P

型號	SMV201A-P
規格	（VGA+Audio）影音訊號切換器
輸入端埠數	2
輸出端埠數	1
輸入端埠介面	VGA（Female）& 3.5mm Jack
輸出端埠介面	VGA（Female）& 3.5mm Jack
支援解析度(Max)	2560x1600
影像傳輸距離	30 公尺
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控
材質	金屬
電源供應	DC9V
尺寸(WxDxH)	128 x 75 x 42 mm



IR 遙控器