



## 產品介紹

這一款 8x8 的 HDMI 影音訊號矩陣切換器，可以同時輸入 8 組不同的 HDMI 影音訊號（例：藍光播放器、數位機上盒、Game Box... 等）設備，並使用 8 條 HDMI 標準纜線連接到 8 台顯示器，可做任意的切換選擇，可以同時顯示相同的訊號來源或是個別選擇不同的訊號來源。透過面板按鍵、紅外線遙控、RS-232、Web GUI... 等方式來作切換，可以讓您輕鬆切換不同的 HDMI 影音訊號來源，並且在指定的顯示器上播放；適合用於飯店、百貨公司、家庭劇院、視聽影音賣場展示使用。

## 產品特色

- 可供 8 組輸入的 HDMI 數位影音訊號，任意切換輸出至 8 台顯示器中的任一台上播放。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps（R.G.B 每色各 6Gbps）。
- 支援最高解析度 4k2k@60Hz（4:4:4）。
- 相容 HDMI 2.0、HDCP 1.4 / 2.2 規範。
- 支援 HDR10、HLG 及 Dolby Vision。
- 支援 Deep Color（36-bit）。
- 音效支援 LPCM 7.1、LPCM2.0、Dolby TrueHD、DTS-HD、Dolby Atoms。
- 支援 HDMI 音源擷取：類比音源（3.5mm Jack）、數位音源（Coaxial）。
- 支援 HDMI 音源嵌入：類比音源（3.5mm Jack）。
- 可透過面板按鍵、紅外線遙控、RS-232、Web GUI... 等方式來切換選台。
- 支援 IR.Ext 延長連接孔。
- 內建 EDID 管理 / 學習外部 EDID。
- 支援 CEC、ARC 功能。
- 面板具有 LCD 可顯示連線狀態或進入選單操作管理。



## 產品規格

型號	HD-M88AK2
規格	8x8 HDMI 矩陣切換器
輸入端埠數	8
輸出端埠數	8
輸入端埠介面	HDMI (Female)
輸出端埠介面	HDMI (Female)
音源輸出	類比(工業端子)x8/數位(Coaxial)x8
音源輸入	類比(工業端子)x8
支援解析度(Max)	4k2k@60Hz (4:4:4)
控制介面	Web GUI (RJ-45)/RS-232 (工業端子)
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控/RS-232/Web GUI
材質	金屬
電源供應	DC12V 3A
尺寸(WxDxH)	482.4 x 220 x 44 mm

