



產品介紹

這一款 4x4 HDMI 影音矩陣切換器，可以同時輸入 4 組不同的 HDMI 訊號（例：藍光播放器、數位機上盒、電腦主機...等）設備，並使用 4 條 HDMI 標準纜線連接到 4 台顯示器，可做任意的切換選擇顯示。透過面板按鍵、紅外線遙控、RS-232 等切換操控，適合用於飯店、百貨公司、視聽影音賣場、活動展場使用。

產品特色

- 可將 4 組 HDMI 輸入訊號任意切換輸出或同步輸出到 4 台不同的顯示器。
- 支援 HDMI 1.4、HDCP。
- 支援解析度 4k2k@30Hz、1080p@60Hz。
- 支援 Deep color 24/30/36 bit。
- 傳輸頻寬可達 10.2Gbps。
- 支援 LPCM7.1、DTS-HD、Dolby-trueHD、Dolby-AC3、DTS、DSD。
- 內建 EDID 管理。
- 支援 IR.Ext 延長連接孔。
- 支援面板按鍵（循環切換）、紅外線遙控、RS-232...等切換操控。
- 訊號輸入距離約 10 公尺；輸出距離約 15 公尺。（使用 26 AWG 標準 HDMI 纜線）



IR 遙控器



IR 延長接收器



產品規格

型號	HDM44K
規格	4x4 HDMI 影音矩陣切換器
輸入端埠數	HDMI (Female) x 4
輸出端埠數	HDMI (Female) x 4
支援解析度(Max)	4k2k@30Hz、1080p@60Hz
控制介面	RS-232 (DB-9)
IR.Ext	3.5mm Jack
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控/RS-232
材質	金屬
電源供應	DC12V 1A
尺寸(WxDxH)	265x83.5x22 mm

內建 EDID

	EDID				
	指撥開關				解析度
1	1	1	1	1	COPY OUTA
2	1	1	0	1	1080P_2.0CH
3	1	0	1	1	1080P_5.1CH
4	1	0	0	1	1080P_7.1CH
5	0	1	1	1	3D_2.0CH
6	0	1	0	1	3D_5.1CH
7	0	0	1	1	3D_7.1CH
8	0	0	0	1	4K@30Hz

