



產品介紹

這一款 4x4 的 HDMI 影音訊號矩陣切換器，可以同時輸入 4 組不同的 HDMI 影音訊號（例：藍光播放器、數位機上盒、Game Box... 等）設備，並使用 4 條 HDMI 標準纜線連接到 4 台顯示器，可做任意的切換選擇，可以同時顯示相同的訊號來源或是個別選擇不同的訊號來源。透過面板按鍵、紅外線遙控、RS-232、Web GUI... 等方式來作切換，可以讓您輕鬆切換不同的 HDMI 影音訊號來源，並且在指定的顯示器上播放；適合用於飯店、百貨公司、家庭劇院、視聽影音賣場展示使用。

產品特色

- 可供 4 組輸入的 HDMI 數位影音訊號，任意切換輸出至 4 台顯示器中的任一台上播放。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps (R.G.B 每色各 6Gbps)。
- 支援最高解析度 4k2k@60Hz (4:4:4)。
- 相容 HDMI 2.0、HDCP 1.4 / 2.2 規範。
- 支援 HDR10、HLG 及 Dolby Vision。
- 支援 Deep Color (36-bit)。
- 音效支援 LPCM 7.1、PCM2.0、Dolby TrueHD、DTS-HD。
- 支援 HDMI 音源擷取：類比音源 (工業端子)、S/PDIF 同軸數位。
- 可透過面板按鍵、紅外線遙控、RS-232、Web GUI... 等方式來切換選台。
- 支援 IR. Ext 延長連接孔。
- 內建 EDID 管理 / 學習外部 EDID。
- 面板具有 LCD 可顯示連線狀態或進入選單操作管理。
- 機架型設計，可安裝在機櫃上。



產品規格

型號	HD-M44AK2-P
規格	4x4 HDMI 矩陣切換器
輸入端埠數	4
輸出端埠數	4
輸入端埠介面	HDMI (Female)
輸出端埠介面	HDMI (Female)
音源輸出	類比(工業端子)/數位(S/PDIF)
支援解析度(Max)	4k2k@60Hz (4:4:4)
控制介面	Web GUI (RJ-45)/RS-232 (工業端子)
切換模式	面板按鍵/紅外線遙控/RS-232/Web GUI
材質	金屬
電源供應	DC12V
尺寸(WxDxH)	239 x 131 x 44 mm

