



產品特色

能此款 HDMI 音訊擷取轉接器是能夠擷取 HDMI 的音訊到其他的喇叭或擴大機上。因為當從原來的播放機和電視上面所播出來的聲音，通常都不是最好的聲音，所以連接原本的HDMI的音訊且連接到 HDMI 音訊擷取轉接器，轉接出來後就可以連接你的數位喇叭（digital audio, Optic）或類比喇叭（L/R audio），且產品完全符合 HDMI 1.3，HDCP 1.2和 DVI 1.0 的標準。

以下為聲音的取樣頻率並支援高位元率的音訊品質：

1. HDMI sample rates - 192kHz（符合 HD-DVD 或 Bluray Disk）。
2. Optical sample rates - 48kHz（符合DVD或一些專業的音訊）。
3. 產品本身的低電耗設計，並不影響 HDMI 輸出 1080p/8bit 的解析度也可以支援 3D 的撥放，具強波功能，聲音的輸出可分本身HDMI的音源並可以切換成 LPCM2、5.1 / 7.1 或 Bitstream（取決於來源音訊可支援的效果）。

產品規格

- 一組 HDMI 埠輸入，HDMI、L/R、Optical輸出。
- 支援 1080p@60Hz。
- HDMI 取樣率達 192 kHz。
- Optical 取樣率達 48 kHz。
- HDMI 音訊格式 PCM2/5.1/7.1, Dolby 5.1, DTS 5.1, DD+, D-TrueHD, DTS-HD。
- Optical 音訊格式 PCM2, Dolby 5.1, DTS 5.1。
- L/R 音訊格式 LPCM2。
- 產品材質/顏色：金屬/黑色。