

產品特色

- 使用 1 組 (螢幕、鍵盤、滑鼠)，即可切換控制 4 台電腦。
- 相容 HDMI 2.0 規範。
- 相容 USB 2.0 / USB 1.1 規範。
- 額外提供 2 個 USB 2.0 連接埠，可在 4 台電腦之間共享 USB 週邊設備，例如網路攝影機、印表機、硬碟、隨身碟等。
- 支援最高解析度可達 4096x2160 / 3840x2160@60Hz，並向下相容，取決於顯示卡及顯示器。
- 支援使用面板獨立按鍵、鍵盤熱鍵和線控來切換控制電腦。
- 支援自動掃描 (3~999 秒) 及斷電記憶功能。
- 具備 LED 指示燈，可顯示目前切換狀態。
- 相容 Windows、Mac、Linux 等主要作業系統。
- 桌上型機種，底部磁性設計，方便安裝固定。
- 支援熱插拔，免安裝任何軟體或驅動程式。

連接示意圖



熱鍵功能表 ※熱鍵切換預設是【Home】※

【Home】x2 + n	切換到指定的埠 (n=1~4)
【Home】x2 + 【→】 or 【↓】	切換到下一埠
【Home】x2 + 【←】 or 【↑】	切換到上一埠
【Home】x2 + 【B】	開啟 / 關閉蜂鳴聲
【Home】x2 + 【S】	開啟 / 關閉自動掃描功能
【Home】x2 + 【I】 + n + 【Enter】	設定掃描間隔秒數 (n=3~999)
【Home】x2 + 【G】 + n	HDMI 影像增益調 (n=1~6)
【Home】x2 + 【Caps】	更改熱鍵為【Caps】
【Home】x2 + 【Scroll Lock】	更改熱鍵為【Scroll Lock】
【Home】x2 + 【Num Lock】	更改熱鍵為【Num Lock】

產品規格

型號		SMK104K2
規格		4x1 HDMI USB K.V.M 電腦切換器
主機端埠數		4
控制端埠數		1
主機端介面	螢幕	HDMI Type-A (Female) x4
	鍵盤	USB 2.0 Type-B (Female) x4
	滑鼠	
控制端介面	螢幕	HDMI Type-A (Female) x1
	鍵盤	USB Type-A (Female) x1
	滑鼠	USB Type-A (Female) x1
線控連接埠		Mini 5P (Female) x1
USB 週邊連接埠		USB 2.0 Type-A (Female) x2
解析度 (Max)		4096x2160 / 3840x2160@60Hz
切換方式		面板獨立按鍵、鍵盤熱鍵、線控
電源供應器		DC5V / 2A
尺寸 (LxWxH)		220x80x27mm

